


Weißlicht-Funkfernbedienung zu 18192000

Artikel-Nr. 18199000

Weißlicht-Funkfernbedienung zu 18192000. Weißlicht-Funkfernbedienung zur Ansteuerung von einfarbigen LED-Modulen im Weißlichtbereich.

Spannung (Batterie): 4,5 V DC / 3 x AAA (nicht im Lieferumfang),
 Funkfrequenz: 869,5 MHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm,
 Reichweite (Sichtverbindung): bis zu 20 m,
 Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +40° C,
 Maße: L 140 x B 48 x H 17 mm,
 Material: Kunststoff, Lieferung inkl. Wandhalterung

Funktionsumfang:

- Ein / Aus
- Dimmung über Touchwheel
- Speichertasten S1 bis S6
- Wahltasten 25 % / 50 % / 75 % / 100 % Helligkeit
- Controllerauswahltasten für Zone 1 bis 6

Kompatibel zu Funk-Master-Controller 18192000, weitere Funktionen entnehmen Sie bitte der Produktbeschreibung.

. Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, .

Artikel-Nr.	18199000
Preis	109,00 €
Stand:	18.03.2020 16:47

Schutzart IP20