

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	FRGBWSET4X5A
Serienname:	
EAN:	4037293031615
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

RGBW Funk-Controller-Set ■ 12-24V/DC ■ max. 240-480W ■ Empfänger und Handsender mit Touch-Farbkreis ■ 868MHz



Funk-Controller-Set für RGB- und RGBW LED-Leuchten. Neben der Farbsteuerung ist es über das Set auch möglich die Leuchte zu dimmen, oder ein- und aus zu schalten. Ebenso können verschiedene Farbwechselmodi, sowie die gewünschte Geschwindigkeit für den Farbwechsel gesteuert werden. Die Farbwahl über den Handsender erfolgt mittels Touch-Farbrad, wobie die Grundfarben rot, grün, blau und weiß auch direkt angewählt werden können. Außerdem können 2 Szenen fest gespeichert werden. Geeignet für 12 und 24V/DC Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang und 4x Ausgang (+RGBW). Maximale Ausgangsleistung je Kanal: 5A, 60W bei 12V/DC und 120W bei 24V/DC. Beim Einsatz mehrerer Sets innerhalb eines Raumes können diese als Master-Slave-Anwendung synchron gesteuert werden. ta: 0-40°C.

Technische Spezifikation (ETIM 7 - EC002924)

Schutzklasse	III	Einbau	ja
Breite (mm)	47,00	Geeignet für Außengebrauch	nein
Ausführung	dynamisch	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 24,00
Höhe (mm)	17,00	Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 24,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Schutzart (IP)	IP20
Programmierbar	nein	Anzahl der Farbkanäle	4,00
Max. Ausgangsstrom (A)	5,00	DIN-Schienenmontage	nein
Länge (mm)	145,00	Art der Steuerung	RF
Aufbau	ja		