

Akku-Kombihammer

HR008GM202

40V max. • SDS-PLUS • 3,9 J • 30 mm

Akku-Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie und SDS-PLUS-Aufnahme für intensive Arbeiten

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Die Drehzahl kann über ein Drehrad eingestellt werden. Die Einzelschlagstärke beträgt 3,9 J, die max. Bohrleistung in Holz beträgt 32 mm, in Beton 30 mm. Für staubfreies Arbeiten kann optional die Staubabsaugung DX10 aufgesetzt werden.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 840 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	80 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	30 - 80 mm
Einzelschlagstärke	3,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	30 mm
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)

EAN 0088381764674

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Die Active Feedback Sensing Technology (AFT) stoppt den Motor sofort bei blockierendem Bohrer
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191F95-1
Staubabsaugung DX10



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



331886-4
Tiefenanschlag



443122-7
Lappen



821875-2
Transportkoffer

126882-3
Seitengriff kpl.



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

191B26-6 (2x)
Akku BL4040



191E07-8
Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

198900-7
AWS Funk-Adapter WUT01

