

# Akku-Kombihammer

## HR007GM201

XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 3,0 J • 28 mm

**Akku-Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie für den professionellen Einsatz**

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX15 aufgesetzt werden. Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind. Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen. Gegen ungewolltes Rückschlagen der Maschine bei blockierendem Werkzeug ist die Maschine mit AFT ausgestattet.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	10 - 18 mm
Einzelschlagstärke	3,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)

**EAN 0088381754798**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

198993-4

Bohrer-/Meißelfett



331886-4

Tiefenanschlag

443122-7

Lappen



821864-7

Transportkoffer

412393-7

Kontaktschutzkappe



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

191B26-6 (2x)

Akku BL4040



191E07-8

Schnellladegerät DC40RA



## Service

Explosionszeichnung

